# DreamPro3 安装说明



广州优硕 DreamPro3 程式设计器驱动安装说明	2
如何区分 Windows 系统是 32 位还是 64 位?	7
关闭 Windows 数字签名认证的方法	8

# 广州优硕 DreamPro3 程式设计器驱动安装说明

1. 由于现在的 Windows 7 (64 位)、Windows 8.1、Windows 10 系统安装协力厂商驱动需要数位签章验证,

使用 Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 系统的使用者安装驱动前,一定要先关闭系统的数位签章认证。



2. 广州优硕 GZUT Dreampro3 程式设计器现在提供的是绿色版的烧录软件,但使用前必须先安装驱动程式。

3. 下载烧录器软件並解压缩,中文版使用者直接进入中文版目录。

DreamPro3_CN_中文版
DreamPro3_EN
其他说明

2017-1-16 14:38	文件夹
2017-1-16 14:39	文件夹
2017-1-20 15:16	文件夹

4. 將程式设计器插入 USB 口與电脑连接,建议使用 USB2.0 埠而非 USB3.0 埠。

严禁使用 USB 集线器 (USB HUB) 进行连接,会无法识别程式设计器。

不要插电脑主机壳前面的 USB 埠,尽量直接插在电脑主机板上的原生 USB 埠。

CODE DreamPro3_32_bits driver	32位电脑系统驱动程序图		
퉬 DreamPro3_64_bits driver	64位由院系统驱动程序	文件夹	
퉬 sound	04位电阻杀抗派和推力的	<b>J</b> 文K <sub>中央</sub>	
TTL_Driver	2017-1-10 10:25	文件夹	
database.dat	2017-1-20 9:50	DAT 文件	41 KB
😵 DreamPro3.chm	2015-9-6 17:04	编译的 HTML 帮	5,516 KB
3 DreamPro3.exe 🔫 🗕	编程哭牧性-30 15:54	应用程序	2,612 KB
ftext.ini	2016-1-30 15:27	配置设置	3 KB
🚳 gzu_tek.dll	2012-2-9 9:36	应用程序扩展	67 KB

5. 插入 USB 程式设计器后, 电脑会提示找到新硬件。装驱动前请禁用驱动数位签章!!!

6. 点击桌面右下角新设备提示,弹出驱动安装视窗



7. 鼠标右键点击"计算机"或"我的计算机"然后选"管理"







8. 在设备管理器里面找到 DreamPro3 后,点击鼠標右键,程序设计器选"更新驱动程序软

件"。

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮	助(H)
🗢 🔿 🔰 🖬 🗐 🚺	🙉   😭 🙀 🐻
計算机管理(本地)	
▲ 🎁 系统工具	▷ · Can IDE ATA/ATAPI 控制器
▷ 🕑 任务计划程序	
▷ 🛃 事件查看器	●
▷ 📓 共享文件夹	
▷ 🌆 本地用户和组	
▶ <sup>™</sup> 性能	│
● 设备管理器	▶ : 1. ● : 1.
4 存储	▶ - 聖 监视器
📄 磁盘管理	▷ · _ 键盘
🛚 🛼 服务和应用程序	4 10 其他设备
	DreamPro3
	编人体学输入设备更新驱动程序软件(P)
	▷···· 声音、视频和游 禁用(D) い
	▷··· 🖞 鼠标和其他指针 卸载(U)
	▶ ● 通用串行总线招
	▷····································
	▶····································
	↓ ▷··/ 2 智能卡读卡器

9. 选择"手动查找并安装驱动程序软件"。

◎ 更新驱动程序软件 - DreamPro3	×
您想如何搜索驱动程序软件?	
◆ 自动搜索更新的驱动程序软件(S) Windows 将在您的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。	
→ 浏览计算机以查找驱动程序软件( <u>R</u> ) 手动查找并安装驱动程序软件。	
	取消

10.根据自己的 windows 系统是 32 位或 64 位选择对应的驱动程序目录。

\DreamPro3 2.0\DreamPro3 2.0\DreamPro3_CN_中文版\DreamPro3_64_bits	driver 🚽 👍
	撤销(U)
<del>1</del> 光	剪切(T)
▲ 名称 (1	复 <sup>制</sup> (C)
DreamPro3_64_bits driver.inf 2	粘贴(P)
i gzu_tek.dll 2	删除(D)
⊗ gzu_tek.sys 2	全选(A)

#### 11.软件驱动程序后,点下一步进行驱动程序安装。

G 更新驱动程序软件 - DreamPro3	×
浏览计算机上的驱动程序文件	
在数下位置搜索驱动程序软件: amPro3_2.0\DreamPro3_CN_中文版\DreamPro3_64_bits driver   浏览(R)	
◎包括子文件夹()	
◆ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L) 此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 所有驱动程序软件。	
	取消

12.安裝過程中,會彈出提示,點"始終安裝此驅動程序軟件"即可。

-	0	23
G	〗 更新驱动程序软件 - DreamPro3	
	正在安装驱动程序软件	
	😵 Windows 安全	
	Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者	
	→ 不安装此驱动程序软件(N) 应查看制造商的网站,获得设备的更新驱动程序软件。	
	→ 始终安装此驱动程序软件(I) 仅安装来自制造商网站或光盘的驱动程序软件。其他来源的未签名软件可能会 损坏您的计算机或窃取信息。	
	✓ 查看详细信息(D)	

13. 驱动程序成功安装。



14. 驱动安装成功后,直接运行程序设计器软件即可。



## 如何区分 Windows 系统是 32 位还是 64 位?

1. 右键点击"计算机",然后选"属性"。



2. 在弹出的属性窗口即可看到 Windows 的版本号和位数。



### 关闭 Windows 数字签名认证的方法

【Windows 7 64 位系统】(32 位系统直接安装驱动即可)

- 1. 开机进入系统之前,按F8键,会进入启动选择菜单
- 2. 选择最后一项"禁用驱动程序签名强制"
- 3. 禁用驱动程序签名后启动系统,重新运行 "Flash 刻录器驱动安装"



【Windows 8.1 系统】

- 1. 启动计算机进入 Windows 8.1 桌面
- 2. 按键盘 Win 键+C 键,桌面右边弹出菜单,点"设置"齿轮图标
- 3. 进入设置菜单后,选"更新和恢复"(一般在最下面)
- 4. 点"恢复",选择"高级启动"选项下面的"立即重启"按钮
- 5. 点"疑难解答", 然后点里面的"高级选项"

6. 选择"启动设置"

7. 弹出启动设置菜单, 点下面的"重启"键

8. 重启之前会再弹出一菜单,用键盘按7键,选择"禁用驱动程序强制签名",系统自动重启

9. 系统重启完毕安装仪器,弹出安全提示的时候,选"始终安装此驱动程序软件"

#### 【Windows 10 系统】

图文教程网址:http://www.xitongzhijia.net/xtjc/20141118/30566.html

1. 点开开始菜单,点击里面的计算机设置,没有的话,点击所有应用,找到并点击计算机设置

2. 在计算机设置接口,点击左侧更新和恢复(Update and recovery)

3. 在更新和恢复接口,点击左侧恢复(Recovery),在右侧窗口找到高级启动(Advanced startup)

项目下面的立即重启(Restart now),点击立即重启计算机

4. 计算机重启后, 在选择一个选项接口, 点击疑难解答

5. 在疑难解答接口,点击高级选项

6. 在高级选项接口,点击启动设置

7. 在启动设置接口,找到并点击重启

计算机会再次重启,重启后在启动设置接口,点击"禁用驱动程序强制签名"即可。
 如果安装过程中提示:"程序验证接口",请选择"始终安装此驱动程序软件"继续安装



备注:Windows 7、Windows 8、Windows 10系统由于部分系统权限太高,导致系统拦截了 部分程序的运行,可能产生下列问题:

\* 档打开错误,不能读写档

- \* 文件拖拽失效
- \* 没有生成桌面图标
- \* 打开软件提示缺少档

#### 解决方法:

- 1. 刻录软件不要放在 C 盘,可放在 D 盘或其他盘
- 2. 不要安装在默认系统目录下,请在 C 盘或者其他盘下新建一个文件夹,安装到新建的文件夹 下即可解决。

\*安装完运行时部分计算机需要使用管理员身份运行。